

Klick	M1
Druck	M1/M1 temp. (Momentlicht Aus/An)
Klick-Druck	M4/M4 temp. (Momentlicht Aus/An)
Klick x2	Wechsel M1<->M2
Klick x3	M3
Klick-Druck	M4
Klick x2-Druck-Halten	aktuellen Modus erhöhen
Klick x2-Druck-Halten	aktuellen Modus erniedrigen
Klick x2-Druck-Halten	aktuellen Modus erhöhen

Druck	M4 temp	...	Klick	Ausalten + Speichern
Klick x3-Druck	Optionen Menü	Klick = nächster Punkt, Druck 2s = An/Aktivieren/Deaktivieren		

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Blinken               | helles Blinken           |
| 2. SOS                   | SOS                      |
| 3. Positionssignal       | dunkles Blinken          |
| 4. Speichermodus         | langes Blinken           |
| 5. autom. Schaltersperre | 3x schnelles Blinken     |
| 6. autom. Abschalten     | Hell -> Dunkel           |
| 7. Momentlicht           | kurzes-langes Blinken    |
| 8. Taktischer Modus      | kurz-kurz-langes Blinken |
| 9. Optionsmenü sperren   | Dunkel -> Hell           |

Soft Reset	Anschalten -> Batterierohr auf und wieder zu schrauben
Batterieerkennung	Anschalten -> Batterierohr auf und wieder zu schrauben -> binnen 1s Drücken u. halten bis helles Licht gefolgt von schwachem Licht angezeigt wurde -> Loslassen
Rücksetzen auf Werkseinstellung	Anschalten -> Batterierohr auf und wieder zu schrauben -> binnen 1s Drücken u. halten bis sich die Lampe ausschaltet

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	(22)			
0,08	0,12	0,17	0,23	0,33	0,47	0,66	0,94	1,3	1,9	2,7	3,8	5,3	7,5	10	15	21	30	42	60	85	120	DS	ES	SOS